

## Groupe électrogène AVR monophasé essence 3500W



### DESCRIPTIF

#### *Descriptif :*

Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste.  
2 prises de 16A.  
Disjoncteur en cas de surcharge.  
Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations importantes de tension.  
 Sécurité niveau d'huile.  
Démarrage manuel.  
Capacité réservoir : 15L.

#### *Les plus :*

- Kit brouette de série
- Régulation AVR

Prise	Carburant	Démarrage moteur	Sécurité niveau huile	Système de régulation de tension	Niveau sonore
2 prises de 16A	essence (sans plomb)	manuel	oui	régulateur AVR	97dB
Capacité réservoir	Capacité réservoir d'huile	Fréquence	Consommation	Dimensions	Cylindrée
15L	0,6L	50Hz	1,98 l/h	60x43x45cm	223cm <sup>3</sup>

**Famille : PRODUCTION D'ÉNERGIE**Marque :  **DRAKKAR**

Type moteur	Poids	Puissance	Puissance continue	Puissance maxi	Tension
<b>4 temps</b>	<b>49kg</b>	<b>7,5CV</b>	<b>3200W</b>	<b>3500W</b>	<b>230V</b>
Rotation	Réf.	Lot de			
<b>3000 tr/min</b>	<b>11019</b>	<b>x 1</b>			

*Livré avec :*

- kit brouette
- 1 clé à bougie
- câble de raccordement