

Groupe électrogène AVR avec stabilisateur intégré**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Groupe électrogène SENCI Série III.

Sécurité niveau huile.

Très robuste pour affronter tous les terrains.

Idéal pour l'utilisation domestique en cas de coupure de courant.

Faible consommation.

Stabilisateur de courant intégré pour une protection électrique fiable contre les variations brusques de tension électrique (<5%).

Produit de très haute qualité avec certification : CE EU5, RoHS 2.0.

Alarme manque d'huile avec arrêt automatique du moteur.

1 prise 16A.

1 prise 32A.

1 prise USB.

Système ATS intégré (déclenchement automatique du groupe électrogène).

Les plus :

- Démarrage électrique
- Consommation réduite grâce au système IDLE (mode basse consommation)
- Régulation AVR

Argumentaire :

Équipé d'un stabilisateur de courant et d'un sélecteur de source en cas de coupure de courant.

Famille : STOCKAGE PRODUCTION D'ÉNERGIE

Marque : 

| Prise | Carburant | Démarrage moteur | Distribution | Option kit brouette | Sécurité niveau huile |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 prise 16A, 1 prise 32A, 1 prise USB | essence (sans plomb) | électrique | OHV | oui | oui |
| Système avr | Système de régulation de tension | Niveau sonore | Autonomie | Capacité réservoir | Capacité réservoir d'huile |
| oui | régulateur AVR | 96db | 9h à 50% | 25L | 1,1L |
| Fréquence | Dimensions | Cylindrée | Type moteur | Poids | Puissance |
| 50Hz | 70x52,6x58cm | 460cm ³ | 4 temps, refroidissement à air | 105kg | 16CV |
| Puissance continue | Puissance maxi | Tension | Réf. | Conditionnement | |
| 8000W | 8500W | 230V | 82034 | boîte | |

Livré avec :
- kit brouette