

Groupe électrogène AVR monophasé essence 3500W



DESCRIPTIF

Descriptif :

- Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste.
- 2 prises de 16A.
- Disjoncteur en cas de surcharge.
- Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations importantes de tension.
- Sécurité niveau d'huile.
- Démarrage manuel.
- Capacité réservoir : 15L.

Les plus :

- Kit brouette de série
- Régulation AVR

Prise	Carburant	Démarrage moteur	Sécurité niveau huile	Système de régulation de tension	Niveau sonore
2 prises de 16A	essence (sans plomb)	manuel	oui	régulateur AVR	97dB
Capacité réservoir	Fréquence	Consommation	Dimensions	Type moteur	Poids
15L	50Hz	1,98 l/h	60x43x45cm	4 temps	49kg

Famille : PRODUCTION D'ÉNERGIE**Marque :**  **DRAKKAR**
ÉQUIPEMENT

Puissance	Puissance continue	Puissance maxi	Tension	Rotation	Réf.
7,5CV	3200W	3500W	230V	3000 tr/min	11019.12

Lot de
x 12

Livré avec :

- kit brouette
- 1 clé à bougie
- câble de raccordement