

## Groupe électrogène AVR monphasé essence 4000W



## DESRIPTIF

### Descriptif :

- Idéal pour alimenter des appareils sensibles, comme les TV, enceintes, PC, etc...
- Alarme manque d'huile avec arrêt automatique du moteur.
- Sécurité niveau huile.
- Technologie IDLE (optimise l'autonomie, réduit la consommation de carburant).
- Plus silencieux que les modèles sans la technologie Inverter.
- Régulateur automatique pour une protection électrique fiable contre les variations brusques de tension électrique (<1,5 à 3%).
- 2 prises 16A + 1 prise USB + 1 disjoncteur.
- Démarrage manuel.
- Capacité réservoir : 15L.

### Les plus :

- Courant de qualité
- Consommation réduite grâce au système IDLE
- Régulation AVR
- Kit brouette de série

Prise	Technologie	Carburant	Démarrage moteur	Distribution	Sécurité niveau huile
2 prises 16A + 1 prise USB + 1 disjoncteur	inverter	essence (sans plomb)	manuel	OHV	oui
Système avr	Niveau sonore	Autonomie	Capacité réservoir	Capacité réservoir d'huile	Fréquence
oui	96db	11h à 50%	15L	0,55L	50Hz

Famille : **PRODUCTION D'ÉNERGIE**Marque : **SENCI**

Consommation	Dimensions	Cylindrée	Type moteur	Poids	Puissance
2,6 l/h max	56x49x49cm	223cm <sup>3</sup>	4 temps, refroidissement à air	43.2	7CV
Puissance continue	Puissance maxi	Tension	Réf.	Lot de	
3800W	4000W	230V	82015	x 8	

*Livré avec :*  
*- kit brouette*