

## Groupe électrogène monophasé essence 7CV



### DESCRIPTIF

#### *Descriptif :*

Moteur 4 temps à essence.  
 3000tr/min.  
 2 prises de 16A.  
 Disjoncteur en cas de surcharge.  
 Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations importantes de tension.  
 Sécurité niveau d'huile.  
 Démarrage manuel.  
 Capacité réservoir : 15L.

#### *Les plus :*

→ Régulation AVR

Prise	Carburant	Démarrage moteur	Option kit brouette	Sécurité niveau huile	Système de régulation de tension
2 prises de 16A	essence (sans plomb)	manuel	réf. 11029	oui	régulateur AVR
Niveau sonore	Capacité réservoir	Capacité réservoir d'huile	Fréquence	Consommation	Dimensions
95dB	15L	0,6L	50Hz	1,38 l/h	58x43x44,5cm

**Famille : PRODUCTION D'ÉNERGIE****Marque :**  **DRAKKAR**

Cylindrée	Type moteur	Poids	Puissance	Puissance continue	Puissance maxi
208cm3	4 temps	34,5kg	7CV	2000W	2200W
Tension	Rotation	Réf.	Lot de		
230V	3000 tr/min	11017	x 1		

*Livré avec :*

- 1 clé à bougie
- câble de raccordement