

Groupe électrogène AVR monophasé essence 5500W



DESRIPTIF

Descriptif :

- Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste.
- 2 prises de 16A.
- Disjoncteur en cas de surcharge.
- Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations importantes de tension.
- Sécurité niveau d'huile.
- Démarrage manuel ou électrique.
- Capacité réservoir : 25L.

Les plus :

- Démarrage électrique
- Grand réservoir 25L
- Kit brouette de série
- Régulation AVR

| Prise | Carburant | Démarrage moteur | Sécurité niveau huile | Système de régulation de tension | Niveau sonore |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| 2 prises de 16A | essence (sans plomb) | manuel/électrique | oui | régulateur AVR | 97dB |
| Capacité réservoir | Capacité réservoir d'huile | Fréquence | Consommation | Dimensions | Cylindrée |
| 25L | 1,1L | 50Hz | 3,12 l/h | 70x53x57cm | 420cm ³ |

| Type moteur | Poids | Puissance | Puissance continue | Puissance maxi | Tension |
|-------------|-------|-----------|--------------------|----------------|---------|
| 4 temps | 85kg | 13CV | 5000W | 5500W | 230V |

| Rotation | Réf. | Lot de |
|-------------|-------|--------|
| 3000 tr/min | 11020 | x 1 |

Livré avec :

- kit brouette
- 1 clé à bougie
- câble de raccordement