


Famille : STOCKAGE PRODUCTION D'ÉNERGIE

Marque :



Convertisseur 300W avec port USB



DESCRIPTIF

Descriptif :

Convertisseur à inverseur 12V DC - 230V AC.

Branché à l'allume-cigare du véhicule, convertit la tension à 12V de la batterie à 230V.

Equippé d'une protection contre l'inversion de polarité et les surcharges.

1 prise 16A - 2 prises USB.

Argumentaire :

Idéal pour l'alimentation dans autos et camping-cars de rasoirs, télévisions LCD ou plasma, lampe halogène murale, perceuse à percussion, ponceuses, outils électriques en général, ainsi que pour recharger les batteries des ordinateurs portatifs, ordinateur de poche, appareils photographiques numériques, caméras, téléphones portables, etc.

Réf.	Accessoires	Prise	Dimensions	Fréquence	Poids
05120	cordons de branchement et pinces , câble allume cigare	1 prise 16A, 2 prises USB	170x95x54mm	50Hz	0,8kg
Tension entrée	Tension de sortie	Puissance	Puissance maxi		
12V DC	230V AC	300W	600W		

Livré avec :

- cordons de branchement et pinces
- câble allume cigare

INFOS :

Il est important de s'assurer que la puissance en continu et la puissance maximale de votre appareil ne dépassera pas les valeurs du convertisseur. Un produit demandant un trop fort courant de crête (courant au démarrage par exemple) entraînant une puissance max trop

Famille : STOCKAGE PRODUCTION D'ÉNERGIE**Marque :**

élevée, risque d'endommager le convertisseur et votre appareil. Il est également important de vérifier que votre alimentation délivrera assez de puissance au convertisseur. Le convertisseur « quasi-sinus » est recommandé pour les appareils de type : éclairage à incandescence, fer à repasser, cafetière, plaques, four, convecteur... Non recommandé pour les appareils inductifs ou électroniques.