


Convertisseur 1500W



DESCRIPTIF

Descriptif :

12V DC/230V AC - 3000W max.

Onde sinusoïdale modifiée.

Ventilateur.

2 prises 16A.

1 prise USB.

Protection contre l'inversion de polarité et les surcharges.

Non recommandé pour les appareils inductifs et électroniques.

Section 16mm².

Les plus :

→ Prise USB

Accessoires	Courant	Nombre de prise	Prise	Fréquence	Dimensions
cordons de branchement	onde sinusoïdale modifiée	3	2 prises 16A + 1 prise USB	50Hz	360x200x70mm
Longueur du câble	Poids	Puissance	Puissance maxi	Tension de sortie	Tension entrée
0,8m	4,5kg	1500W	3000W	230V AC	12V DC
Réf.	Conditionnement				
05193	boîte				

Livré avec :

- cordons de branchement

Famille : STOCKAGE PRODUCTION D'ÉNERGIE**Marque :  DRAKKAR
ÉQUIPEMENT****INFOS :**

Il est important de s'assurer que la puissance en continu et la puissance maximale de votre appareil ne dépassera pas les valeurs du convertisseur. Un produit demandant un trop fort courant de crête (courant au démarrage par exemple) entraînant une puissance max trop élevée, risque d'endommager le convertisseur et votre appareil. Il est également important de vérifier que votre alimentation délivrera assez de puissance au convertisseur. Le convertisseur « quasi-sinus » est recommandé pour les appareils de type : éclairage à incandescence, fer à repasser, cafetière, plaques, four, convecteur... Non recommandé pour les appareils inductifs ou électroniques.