FICHE PRODUIT

54104

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque : Schumacher

Booster 12/24V batterie 22Ah

GARANTIE 3 ANS

DESCRIPTIF

Descriptif :

Interrupteur ON/OFF.
Écran digital.
Alarme pour inversion de polarité.
Sortie 12V.
Sortie USB 2,1A.
Fusible de 300A protège de la surtension.
Protection contre les étincelles.
Boîtier compact et durable.
Pinces courbées robustes.
Livré avec chargeur.

Les plus :

➟ Ecran digital

Eco-contribution : 2,9900 €
Sous réserve de modifications techniques et erreurs
Photos et document non contractuels

FICHE PRODUIT

54104

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque : Schumacher

Caractéristiques	Courant de démarrage	Courant de démarrage en crête	Digital	Modèle	Type
écran affichant la tension des batteries internes et du véhicule	1800/900A	4600/2100A	oui	PBI 201	plomb AGM

Capacité batterie	Section du câble	Dimensions	Longueur du câble alimentation	Longueur câble de démarrage	Poids
2x22Ah	33mm²	425x230x455mm	1,5m	1,7m	20,8kg

Tension	Tension de démarrage	Réf.
230V	12/24V	54104

Livré avec :

- chargeur

Eco-contribution : 2,9900 €

Sous réserve de modifications techniques et erreurs
Photos et document non contractuels