

Booster 12/24V 4600A batterie 22Ah**DESCRIPTIF****Descriptif :**

- Interrupteur ON/OFF.
- Écran digital.
- Alarme pour inversion de polarité.
- Sortie 12V.
- Sortie USB 2,1A.
- Fusible de 300A protège de la surtension.
- Protection contre les étincelles.
- Boîtier compact et durable.
- Pinces courbées robustes.
- Livré avec chargeur.

Les plus :

- Ecran digital

Caractéristiques	Courant de démarrage	Courant de démarrage en crête	Digital	Modèle	Type
écran affichant la tension des batteries internes et du véhicule	1800/900A	4600/2100A	oui	PBI 201	plomb AGM
Capacité batterie	Section du câble	Dimensions	Longueur du câble alimentation	Longueur câble de démarrage	Poids
2x22Ah	33mm ²	425x230x455mm	1,5m	1,7m	20,8kg
Tension	Tension de démarrage	Réf.			
230V	12/24V	54104			

Livré avec :
- chargeur